

**Pinion**

دستگاه های قدرتمند کنترل دور موتور

توان : ۰.۷۵KW ~ ۴۵KW

گروه فنی مهندسی و بازرگانی پینیون  
نمایندگی اینورتر یونیک

**UNIQUE**  
Drive



## Variable Speed AC Drive

کنترل دور موتور(اینورتر)

نصب رایگان

قیمت رقابتی

دستور العمل نصب فارسی

۱ سال گارانتی بدون قید و شرط



18.5-30 KW

380

150%

54

2

2

7

6

6

0-404

1-15Khz

محدوده توان  
ولتاژ ورودی (سه فاز)  
تحمل اضافه بار  
درجه حفاظتی  
ورودی آنالوگ جریان  
ورودی آنالوگ ولتاژ  
ورودی دیجیتال  
خروجی آنالوگ  
خروجی رله  
دامنه تغییرات فرکانس خروجی  
دامنه تغییرات فرکانس حامل



# LX3100



# LX1100

0.75-1.5KW

220

150%

54

1

1

4

1

0-400

محدوده توان  
ولتاژ ورودی (تک فاز)  
تحمل اضافه بار  
درجه حفاظتی  
ورودی آنالوگ جریان  
ورودی آنالوگ ولتاژ  
ورودی دیجیتال  
خروجی رله  
دامنه تغییرات فرکانس خروجی



# SLX1100

دارای پورت اتصال شبکه

پارامتر های کنترلی و حفاظتی در برابر اضافه بار ، ولتاژ پایین و بالا ، اتصال کوتاه و گرمای بالا

دفتراصفهان : خیابان مقداد(آتش) نبش کوچه 4 ساختمان 88

دفترتهران : خیابان کریمخان زند خیابان شهید گلابی نبش پارک بهشت آباد

پلاک 2 طبقه 3 واحد



تماس با ما

031-32372550 031-32368083 021-88853620

7.5-2.2 KW	محدوده توان
380	ولتاژ ورودی (سه فاز)
150%	تحمل اضافه بار
54	درجه حفاظتی
2	ورودی آنالوگ جریان
2	ورودی آنالوگ ولتاژ
7	ورودی دیجیتال
3	خروجی آنالوگ
3	خروجی رله
0-401	دامنه تغییرات فرکانس خروجی
1-15Khz	دامنه تغییرات فرکانس حامل



**LX3100**



**LX3100**

0.75-4 KW	محدوده توان
380	ولتاژ ورودی (تک فاز)
150%	تحمل اضافه بار
54	درجه حفاظتی
2	ورودی آنالوگ جریان
2	ورودی آنالوگ ولتاژ
7	ورودی دیجیتال
4	خروجی آنالوگ
4	خروجی رله
0-402	دامنه تغییرات فرکانس خروجی
1-15Khz	دامنه تغییرات فرکانس حامل

دارای پورت اتصال شبکه و یونیت ترمز داخلی

پارامتر های کنترلی و حفاظتی در برابر اضافه بار ، ولتاژ پایین و بالا ، اتصال کوتاه و گرمای بالا

7.5-15KW	محدوده توان
380	ولتاژ ورودی (سه فاز)
150%	تحمل اضافه بار
54	درجه حفاظتی
2	ورودی آنالوگ جریان
2	ورودی آنالوگ ولتاژ
7	ورودی دیجیتال
5	خروجی آنالوگ
5	خروجی رله
0-403	دامنه تغییرات فرکانس خروجی
1-15Khz	دامنه تغییرات فرکانس حامل



**LX3100**

دارای پورت اتصال شبکه و یونیت ترمز داخلی

پارامتر های کنترلی و حفاظتی در برابر اضافه بار ، ولتاژ پایین و بالا ، اتصال کوتاه و گرمای بالا

دفتراصفهان : خیابان مقداد(آتش) نبش کوچه 4 ساختمان 88

دفترتهران : خیابان کریمخان زند خیابان شهید گلابی نبش پارک بهشت آباد

پلاک 2 طبقه 3 واحد



تماس با ما

031-32372550 031-32368083 021-88853620

# pinion



دفتر اصفهان : خیابان مقداد (آتش) نبش بن بست ۴ ساختمان ۸۸  
تلفن : ۰۳۱۳۲۳۶۸۰۸۳ - ۰۳۱۳۲۳۷۲۵۵۰

دفتر تهران : خیابان کریمخان زند خیابان شهید گلابی نبش  
پارک بهجت آباد پلاک ۲ طبقه ۳ واحد ۸  
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۵۳۶۲۰

UNIQUE  
Drive



Pinion.ir